


## ZT-CP2 RUČNI JAVLJAČ POŽARA

Ručni javljač požara sastoji se od kućišta u kome je smeštena prateća elektronika. Aktiviranje se vrši podizanjem providnog zaštitnog poklopca i pritiskom na plastični ekran javljača. Ekran će da ulegne u unutrašnjost javljača a preko njega će da padne žuta zavesa koja služi kao indikacija da je javljač aktiviran. Resetuje se pomoću specijalnog ključa.

Ručni javljač sadrži LED indikator koji u alarmu konstantno svetli.

Poseduje funkciju testiranja pomoću test ključa.

Uređaj	Konvencionalni uređaj za zaštitu od požara
Proizvođač	Zeta – GLT Exports
Ime uređaja	Ručni javljač
Izgled uređaja	
Tip uređaja	ZT-CP2
Radni napon	9 do 33 Vdc
Alarmni otpor	470 Ω
Princip rada	Resetabilni
LED pokazivač	DA
Potrošnja struje u alarmnom stanju	35mA (max. 51mA) - upaljena crvena LED dioda
Radna temperatura	-20°C do +50°C
Vlažnost	95%
Dimenzije	111 x 100 x 67 mm
Težina	198g
Spojne tačke	L1IN & L1OUT - "+" klema L2 - "-" klema L1IN – paralelni indikator "+" klema R – paralelni indikator "-" klema
Napomena	Montira se na visinu od 1.5m.