


FEAHE2000 / FEAHHE2000 TERMIČKI DETEKTOR

Fyrexe-extra FEAHE2000 adresabilni termički detektor, kompatibilan sa Zeta adresabilnim centralama.
 Radna temperatura -10°C do 50°C. Ima dve LED diode za nadgledanje alarmnog stanja.

Uređaj	Adresabilni uređaj za zaštitu od požara
Proizvođač	Zeta – GLT Exports
Ime uređaja	Adresabilni termički detektor dima
Izgled uređaja	
Tip uređaja	FEAHE2000 / FEAHHE2000
Radni napon	17-28V
Princip rada	Temperaturno osetljivi otpor (dva termistora od kojih jedan proporcionalan s temperaturom) i sa pragom alarma 57°C za model FEAHE2000. Sa pragom alarma 90°C za model FEAHHE2000.
LED pokazivač	DA
Potrošnja struje u mirnom stanju	440µA na 24V
Potrošnja struje u alarmnom stanju	2.4 mA na 24 V
Radna temperatura	-10°C do +50°C
Dimenzije	100 x 48mm (dijametar x visina)
Težina	100g – javljač
Spojne tačke	L1IN - “-“ klema L2 – “+“ klema L1IN – paralelni indikator “-“ klema L2 – paralelni indikator “+“ klema
Napomena	<ul style="list-style-type: none"> - Kompatibilna podnožja: FE-CB, FEA-RB, FEA-IB, FEA-SB, FEA-SFB - Nema uticaja vetra i atmosferskih prilika na rad javljača. - Nužno je naglasiti da svaki termički javljač daje alarm kod već dobro razvijenog požara i velike vrućine. - Koristi se u slučajevima zadimljene ili prašnjave okoline.