


## ZIU Adresabilni ulazni modul

Adresabilni modul se koristi za vezivanje uređaja koji imaju normalno otvoren naponski kontakt (sprinkleri, ili neki drugi uređaj) čije stanje želimo da nadziramo.

<b>Uređaj</b>	Adresabilni uređaj za zaštitu od požara
<b>Proizvođač</b>	Zeta – GLT Exports
<b>Ime uređaja</b>	Adresabilni ulazni modul
<b>Izgled uređaja</b>	 <p>The image shows a white, rectangular fire alarm accessory interface unit. The front panel is blue and features the text 'FIRE ALARM ACCESSORY INTERFACE UNIT' and 'zeta' logo. There are three buttons labeled 'LOCAL', 'ADDRESS', and 'TEST' under the heading 'ADDRESS SETTING'. A circular badge in the top right corner of the image states 'Complies with EN54 Pt 18'. The unit is mounted on a white base with four screws.</p>
<b>Tip uređaja</b>	ZIU
<b>Radni napon</b>	17-33V
<b>LED pokazivač</b>	Interni - smešten unutar uređaja
<b>Potrošnja struje</b>	
<b>U mirnom stanju</b>	1mA
<b>Alarmno stanje</b>	5 mA
<b>Završni element na ulazu</b>	Otpornik 47k
<b>Radna temperatura</b>	0°C do +50°C
<b>Dimenzije</b>	127 x 88 x 57 mm (širina x visina x dužina)
<b>Težina</b>	220g
<b>Napomena</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Uređaj poseduje izolator krakog spoja.</li><li>- LED pokazivači smešteni unutar uređaja prikazuju grešku na ulazu, alarmno stanje (kontrolisan od strane panela) i stanje izolatora kratkog spoja.</li></ul>